

FAQ		Technical Support
Ref: GE-TS-010905-0229/Ed01		
Schlüsselwörter		
Voransage, Aufzeichnung, Nachrichten		
Kategorie	Frage / Veranlassung	
Voice Mail	Wie kann ich die Voransage-Nachrichten 01 bis 08 zur Station MMC aufnehmen ?	
	Beschreibung /Konsequenz	
	<p>Mit der Voransage-Funktion kann eine gesprochene Nachricht an einen Netzwerk-Anrufer gesendet werden, bevor er mit dem gerufenen Teilnehmer verbunden wird. Der gerufene Teilnehmer kann sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine Station - eine Sammelanschlussgruppe (siehe Datei "Sammelanschlussgruppen") - eine Operator-Gruppe (siehe "Operator-Stationen") <p>Die Nachricht kann folgendermaßen an den rufenden Teilnehmer gesendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entweder bevor die Station des gerufenen Teilnehmers klingelt: dies ist Modus 1 - oder während die Station des gerufenen Teilnehmers klingelt: dies ist Modus 2 <p>und:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entweder nur, wenn der gerufene Teilnehmer besetzt ist - oder ohne Rücksicht auf den Status des gerufenen Teilnehmers: frei oder besetzt <p>Mit dem System ist es möglich, bis zu 8 Begrüßungsnachrichten (MSG1 bis MSG8) zu senden. Diese Nachrichten können sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begrüßungsnachrichten - Abratnachrichten - "Bitte warten"-Nachrichten (Musik) - Sprachansagen (z.B.: für den DISA-Transit) <p>Die "Voransage" kann definiert werden für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 Direktwahlnummern (individuelle "Voransage") - Alle Systembenutzer (allgemeine "Voransage") <p>Der Installierer kann ein Maximum von einer Nachricht für jeden der 7 Zeitbereiche zuweisen.</p>	
	Antwort	
	<p>Gehen Sie zum Aufzeichnen der Voransagemeldungen 1 bis 8 unter Verwendung des Station MMC Programmiermodus folgendermaßen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehen Sie an einem 4034 oder 4035 Reflexes-Apparat in den Programmiermodus <ul style="list-style-type: none"> - Gehen Sie in die "System"-Sitzung - Wählen Sie das Menü "Install" - Geben Sie das Kennwort ein - Wählen Sie das Menü "Voice" auf der zweiten Seite - Wählen Sie das Menü "MOH" - Wählen Sie "Message 1 to 8". Sie sind über die Tasten "Prev" oder "Next" zugänglich (Nachricht 1 ist standardmäßig ausgewählt) - Drücken Sie die Taste "Record" zweimal, um die Nachricht mit dem Hörer aufzuzeichnen - Hören Sie die Nachricht und weisen Sie sie mit der normalen Methode zu. 	
	<p>Hinweis: Es ist nicht möglich, Voransagenachrichten zu importieren.</p>	
	Siehe auch	